virtaa riittää AKKUPOJAT
Akkupojat Oy | Satakunnankatu 38 28130 Pori
Puh. 02 631 8600 | akkupojat@akkupojat.fi | www.akkupojat.fi

RENOGY

MPPT-LATAUSSÄÄTIMET

Latausäätimet, Renogy

RNG-CTRL-RVR60
Renogy Lataussäädin Rover Li 60A MPPT



- Markkinoiden kärkeä oleva 99 % seurantatarkkuus takaa maksimitehon paneeleista myös pilvisellä säällä.
- Kykenee aktivoimaan BMS-suojatilaan menneet litiumakut automaattisesti takaisin käyttöön.
- Täysi yhteensopivuus ja optimoidut latausprofiilit kaikille yleisille akkutyypeille (Litium, AGM, Geeli, Neste).
- Sisäänrakennettu suoja ylilatausta, oikosulkuja ja väärää napaisuutta vastaan takaa järjestelmän pitkäikäisyyden.
- Mahdollisuus etävalvontaan ja asetusten säätöön suoraan älypuhelimella

TUOTEKUVAUS

RENOGY ROVER LI MPPT-SÄÄTIMET – TEHOA JA ÄLYÄ JÄRJESTELMÄÄSI

Maksimaalinen tehokkuus: Rover Li -sarjan säätimissä hyödynnetään innovatiivista **MPPT-teknologiaa** (Maximum Power Point Tracking), joka saavuttaa jopa **99 %:n** seuranta- ja **98 %:n** muunnostehokkuuden. Tämä takaa parhaan mahdollisen latauksen tehonkeruun myös pilvisissä tai vaihtelevissa olosuhteissa.

Täydellinen litiumakuille: Säätimet on suunniteltu erityisesti litiumakuille (Li), ja ne sisältävät toiminnon **syväpurkautuneiden litiumakkujen uudelleenaktivointiin**. Ne ovat kuitenkin yhteensopivia myös kaikkien muiden yleisimpien Deep Cycle -akkutyyppien, kuten suljettujen (Sealed), Geeli- ja nesteakkujen (Flooded), kanssa.

Älykäs valvonta: Valinnaisen **Bluetooth-moduulin** (myydään erikseen) ja Renogy DC HOME -sovelluksen avulla voit seurata ja ohjata järjestelmääsi – kuten muokata latausparametreja ja tarkastella reaaliaikaista dataa – **suoraan älypuhelimellasi**.

TEKNISET TIEDOT

Max. virta	60 A
Max. paneelijännite	150 Voc
Sisääntuloteho 12 V	800 W
Sisääntuloteho 24 V	1600 W
Sisääntuloteho 36 V	2400 W
Sisääntuloteho 48 V	3200 W
Akkutyyppi	LiFePO4, AGM, SMF, GEL
Käyttölämpötila	-35°C to 60°C
Kaapelin pinta-ala max.	25 mm²
IP-luokka	IP32
Hyväksynnät	CE, RoHS

Mitat	285x205x102mm
Paino	3,6 kg

Yhteys	RS485 (RCM-BT2) ja RS232 (RCM-BT1)