

1-NAPAISET PÄÄVIRTAKYTKIMET

Päävirtakytkimet

530000

1-napainen elektromeekaaninen päävirtakytkin 12 V DC
/ 300 A

- Saatavana muovisena ja metallisena
- 12 V - 24 V
- 74 A - 300 A



TUOTEKUVAUS

Päävirtakytkimiä käytetään, kun haluat katkaista virran akusta tai muusta virtalähteestä. Cormarin yksinapaisia päävirtakytkimiä on saatavana muovisina ja metallisina. Tuotteet sopivat hyvin veneisiin, autoihin, maatalouskoneisiin sekä raskaampiin rakennuskoneisiin.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|-------------------------------|-------------|
| IP-luokka | IP65 |
| Kosketinmateriaali | Kupari (Cu) |
| Liitännän koko | M10 |
| Max. jännite | 48 V |
| Max. kiristysmomentti | 1,6 daNm |
| Max. toimintalämpötila | 80 °C |
| Max. virta 5 sek | 600 A |
| Min. kiristysmomentti | 1,2 daNm |
| Min. toimintalämpötila | -40 °C |
| Nimellisjännite | 12 V |
| Nimellisvirta | 300 A |
| Paino | 1,2 kg |

